



LEICHTES UND KOMPAKTES FUNKGERÄT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

UNEINGESCHRÄNKTE LEISTUNG AN JEDEM ORT

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen dank des leichten Motorola XTK446 Funkgeräts wettbewerbsfähig bleibt. Halten Sie Verbindung mit Ihrem Personal, steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Sicherheit sowie die Zufriedenheit Ihrer Kunden mit einer gut verständlichen und jederzeit möglichen Kommunikation auf Knopfdruck. Dieses selbst mit Akku nur 200 Gramm schwere Funkgerät lässt sich problemlos überall mitnehmen und kann sofort nach dem Auspacken eingesetzt werden. Es verfügt über ein großes beleuchtetes Display, eine Tastatur mit versenkten Tasten, die zudem noch ergonomisch ausgelegt sind.

Leicht und kompakt: Ideal für den täglichen Einsatz dank einer kompakten Auslegung für grenzenlose Mobilität. Das Funkgerät ist klein genug, um in der Hand gehalten oder in einer Tasche mitgeführt zu werden, und gleichzeitig so robust, dass es aufgrund seiner hohen Fertigungsstandards Stößen und Schlägen standhalten kann und dadurch für eine maximale Beständigkeit und Zuverlässigkeit sorgt.

Staub- und strahlwassergeschützt: Auch in staubigen und feuchten Umgebungen kann das Funkgerät problemlos eingesetzt werden. Das XTK446 funktioniert unabhängig vom jeweiligen Einsatzort immer effizient und verfügt über eine IP54-Bewertung zum Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

Bedienungsfreundlich: Das Funkgerät kann sofort nach dem Auspacken eingesetzt werden und erfordert keine vorherige Programmierung. Sie müssen das Gerät lediglich einschalten und die entsprechende Taste zum Sprechen drücken. Das große hintergrundbeleuchtete Display mit 32 x 18 mm und die Tastatur mit versenkten Tasten sorgen dafür, dass sich das Funkgerät schnell und einfach bedienen lässt.

Keine zusätzlichen Kosten: Äußerst kostengünstig, da beim PMR446-Funk die UHF-Frequenzen genutzt werden und entsprechend keine Lizenzpflicht bzw. Vertragsbindung besteht und ebenfalls keine Gesprächsgebühren anfallen.

Reichweite: Gespräche sind mit einer Reichweite von bis zu 8 km abhängig vom Gelände und den vorherrschenden Bedingungen möglich.

Freisprechen mit erweiterter Sprachaktivierung (VOX): Mit einem kompatiblen Kopfhörer besteht die Möglichkeit, freihändig im Sprachaktivierungsmodus zu sprechen. Dadurch können Sie und Ihre Beschäftigten weiterarbeiten und gleichzeitig mit Kollegen reden.

Raumüberwachung: Das Funkgerät kann so positioniert werden, dass eine Ermittlung von Stimmen oder Geräuschen möglich ist und diese ohne Drücken der PTT-Taste zum mithörenden Funkgerät übertragen werden.

Funkentstörung: Dank 121 Störschutzcodes für jeden der 8 Kanäle ist eine größere Auswahl an Einstellungen zur Vermeidung von Kanalstörungen möglich.

Keine verpassten Anrufe mehr: Der Vibrationsalarm ermöglicht auch bei reduzierter Lautstärke eine diskrete, jedoch zuverlässige Funkkommunikation.

XTK466

ALLGEMEINE MERKMALE:

- Reichweite bis zu 8 km
- 8 Kanäle mit Kanalüberwachung/Kanalsuchlauf
- 10 Anruftöne
- Auf der Oberseite befestigter leistungsstarker Lautsprecher
- Gruppenruf
- Tastatursperre
- Stoppuhrfunktion
- Professionelle zweipolige Kopfhörerbuchse
- Auto-Squelch-Rauschsperr
- Bis zu 16 Stunden Akkubetriebsdauer
- 500 mW Sendeleistung
- Lieferumfang: wiederaufladbarer NiMH-Akku, Ladegerät, EU-Stecker und UK-Adapter, 10 farbige Antennenringe und Benutzerhandbuch
- Kompatibel mit zweipoligen Kopfhörern und Ohrhörern
- Gummischutzhülle optional erhältlich

PRODUKTDATENBLATT
XTK446



LEISTUNGSMERKMALE UND TECHNISCHE DATEN

Modell	XTK
Kanal	8 Kanäle
Reichweite	8 km
Akkulebensdauer (bei 5/5/90-Zyklus)	16 h (NiMH)
Privatcode	121 Codes (CTCSS:1-38, DCS:39-121)
Tastensperre	Ein/Aus
Roger-Piepton	Ein/Aus
Akkustandsanzeige	2 Ebenen, 3 Stufen
Akkutyp	NiMH-Akku
Kompatibel mit Alkalibatterie	JA
Rufton	10 verschiedene Töne
Kanalsuchrichtung	Nur nach oben
Speicherpufferung	JA
Auto-Squelch-Rauschsperr	JA
Automatische Wiederholung (Suchlauf)	JA
Kanalüberwachung	JA
Energiesparmodus für Akku	JA
Warnton bei schwacher Batterie	JA
Schlafmodus bei schwacher Batterie	JA
Ton (Ein/Aus)	JA
LCD-Hintergrundbeleuchtung	JA
VOX/IVOX	JA
Raumüberwachung	JA
Automatische Abschaltung	Aus/60/120/180 (Min.)
DC-Buchse (zum Aufladen)	JA
Direktruf (Anrufer-ID)	JA

Automatischer Kanalwechsel	JA
Gruppenruf	JA
Betriebszeitanzeige/Stoppuhr	JA
Zubehörbuchse	Motorola, zweipolig
Abnehmbarer Gürtelclip	JA
Stiller Alarm (Ein/Aus)	JA
Vibrationsalarm	JA
Schutzart	IP54
DC-Fahrzeuginnenladefunktion	JA
Drehknopf Ein/Aus	JA
Sendeleistung auf PCB-Ebene	28,5 dBm
Frequenzbereich	446,0 bis 446,1 MHz
Betriebstemperatur	-10 bis +50°C (Funk)
Hörer B x H x T	5,5 x 18,6 x 3,9 cm
Gewicht des Hörers	140 Gramm
Basisstation des Ladegeräts B x H x T	8,6 x 4,7 x 6,5 cm
Gewicht der Ladestation des Basisgeräts	50 Gramm
Geschenkbbox B x H x T	13 x 19,5 x 8,3 cm
Gewicht Geschenkbbox (leer)	100 Gramm
Gewicht Geschenkbbox (voll)	880 Gramm
Versandboxmenge	8
Versandbox B x H x T	36,0 x 22,5 x 27,5 cm
Gewicht Versandbox (leer)	370 Gramm
Gewicht Versandbox (voll)	5,58 kg
Versandboxmenge pro Palette	32
Anzahl Einheiten pro Palette	256 Teile
Volle Palette B x H x T	120 x 105,5 x 80 cm
Gewicht Palette (voll)	201,65 kg

TEILENUMMERN

Verkaufs-Teile-Nr.	Beschreibung	EAN-Nummer
P14MAA03A1AZ	XTK446	5031753006075

ZUBEHÖR

00611	XTK446 Ladegerät
00613	XTK446 Gürtelclip
00615	XTK446 Gummiabdeckung
00242	XTR - TLKR NiMH-Akku

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, erhalten Sie im Internet unter: www.motorolasolutions/XTK oder über unser globales Kontaktverzeichnis unter: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtlichen Inhaber. © 2011 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle technischen Angaben sind typische Durchschnittswerte.
XTK446_Data_Sheet_DE_(11/11)

Zur Verfügung gestellt von:

Informationen über den Partner mit Logo und Kontaktangaben

