

# TeCom-IP2

**PMR**  
**UHF-COM****IP67****Ausstattung:**

- ➔ 16 Kanäle, programmierbar  
450-570 MHz
- ➔ Sendeleistung Low / High  
PMR : Low: 300 mW / High: 500 mW  
UHF-COM: max. 4 Watt
- ➔ Bandbreite  
PMR : 12,5 KHz  
COM : 12.5 KHz / 20 kHz / 25 kHz
- ➔ 39 CTCSS-, 166 DCS codes \*
- ➔ Sprachansage (english)
- ➔ Sendesperre auf besetzten Kanälen (BCL) \*
- ➔ Sendezeitbegrenzung (TOT) \*
- ➔ Kanalsuchlauf \*

\* programmierbar mit optionaler Software

Anschluss : 2,5 / 3,5 mm - Motorola  
Maße : 56 x 107 x 36 mm  
Gewicht : 217 g (mit Antenne und Akkupack)

**Lieferumfang**

- 1 x TeCom-IP2 mit Antenne (fixiert bei PMR)
- 1 x Akkupack Polymer Li-Ion (1800 mAh / 7,2 V )
- 1 x Lader mit Adapter 220 V
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Ohrhörer / Mikrofon mit PTT
- 1 x Bedienungsanleitung (ger., engl., ital., span.)

**Versionen****TeCom-IP2 PMR**

8 PMR Kanäle  
anmelde- und gebührenfrei  
446 MHz, max. Sendeleistung 0,5 W  
Bandbreite 12,5 kHz

**TeCom-IP2 UHF-COM**

Betriebsfunk  
anmelde- und gebührenpflichtig  
450-470 MHz, max. Sendeleistung 4 W,  
Bandbreite 12,5 / 20 / 25 kHz



**IP67** - bedeutet das Gerät ist staubdicht und wassergeschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (max. 1 Meter Tiefe) nach der Schutzart *International Protection*